



Chaves & Companhia

www.chavescompanhia.com

Siga-nos no FACEBOOK:

[Chaves&Companhia](#)

As instruções descritas nestas instruções são retiradas do fabricante e correspondem ao sistema praticado pela marca.

LIFE STAR



INFORMAÇÕES

Marca: LIFE STAR
BRAVO
Sistema: EVOLUTIVO
Frequência: 433,92 MHz
Pilha: CR2032 (2X)

COMPACTIVEL

Original



BRAVO

INSTRUÇÕES de PROGRAMAÇÃO

VIA MANUAL

Nota: O Emissor STAR identifica-se pela cor da sua ponta, VERDE
O Emissor BRAVO identifica-se pela sua cor do corpo; CINZA
(não confundir com a referência FIDO, preto)

A particularidade destes dois modelos STAR & BRAVO é a possibilidade de duplicar emissores por copia direta, facilitando a sua programação.

Efetuar a seguinte Operação

1. Pressionar em simultâneo os botões **1** e **2** do emissor **B** +/- por 6 seg. até que a luz do emissor fique fixa. Nesse momento soltar os 2 botões.
2. Pressionar no emissor **B** o botão **1** onde pretendemos introduzir o código (Ex. botão 1,2,3,4), a luz do emissor **B** mantém-se ligada.
3. Aproximar o emissor original **A** e pressionar o botão **1**, o que está a funcionar para passar o código ao emissor **B**. A luz do emissor **B** desliga-se e volta a ligar-se, a confirmar o sucesso da copia. Esperar cerca de 5 seg. até que a luz se desligue para terminar a operação.
4. Verificar se funciona

Nota: Fazer o mesmo procedimento para os outros canais.



NOTA TÉCNICA

Nota: Estes Emissores também podem ser duplicados através da programação via manual no receptor:
Ver instruções de outras referencias.