

NICE FLO-2R e 4R EVOLUTIVOS

Este comando é Original da Marca
“NICE” evolutivos (Azul)
É necessário programar junto do Receptor.



INSTRUÇÕES DE PROGRAMAÇÃO

1. Junto do Receptor, efectuar os passos seguintes:
2. Premir um dos botões do novo comando durante 5 segundos
3. Premir lentamente 3 vezes um dos botões do comando que funciona
4. Voltar a premir um dos botões do novo comando
5. Esperar que a Luz do LED do Receptor se apague
6. Se a nossa posição não permitir visualizar o LED, aguardar 1 minuto antes de experimentar.

INSTRUÇÕES 2 (sem comando que funcione)

- Outra forma de programar
- Sem o auxílio de um comando que funcione, efectuar os passos seguintes:
- Premir o botão do Led que se encontra na parte superior dentro do Receptor, que irá acender a luz do Led por 5 segundos
- Enquanto a Luz do Led está acesa apertar o botão do novo comando
- E só largar o botão quando a Luz do Led se apagar
- Esperar 3 segundos e voltar a premir o mesmo botão do comando e largar
- Se a programação for efectuada com sucesso
- A Luz do Led deverá piscar 3 vezes
- No fim experimentar se funciona